



homematic

Reset einfach gemacht

Dieses Dokument gibt eine Zusammenfassung der einzelnen Bedienungsanleitungen, als Überblick über die Resetverfahren in der Homematic IP Welt.

Version 1.1 (04-2024)

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Informationen.....	3
2	Reset Access Point	3
2.1	Neuladen der Installation.....	3
2.2	Vollständiger Systemreset.....	3
3	Reset der Geräte.....	4
3.1	Batteriebetriebene Komponenten	4
3.2	Netzspannungsbetriebene Komponenten (fest angeschlossen)	4
3.3	Netzspannungsbetriebene Komponenten (Steckdosengeräte)	4
3.4	Rauchmelder.....	4
3.5	Wandthermostat mit Schaltausgang (HmIP-BWTH)	5
3.6	Easy Connect Set.....	5
3.7	FAL & WTH – Entfernen der Stalalone – Verknüpfung.....	6
4	Batterie-Auslauf-Schutzfunktion	6

1 Allgemeine Informationen

Um Ihnen einen Überblick unserer leicht unterschiedlichen Resetverfahren zu geben, haben wir diese in einem Dokument zusammengefasst. Bitte beachten Sie zusätzlich die ergänzenden Hinweise in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

2 Reset Access Point

Beim Reset des Access Points werden zwei Möglichkeiten unterschieden. Wie unter 2.1 beschrieben, ist es möglich den Access Point zu resetten, um so die Installation von der Cloud neu zu laden. Dieses kann z.B. notwendig sein, um Verknüpfungen neu zu erstellen und die Einträge für die Cloudkommunikation neu zu laden. Hingegen wird bei 2.2 ein vollständiger Systemreset, inklusive des Cloudcontainers durchgeführt. Im Anschluss ist der Access Point **nicht** mehr mit der Cloud verbunden und befindet sich im Werkzustand. Anmerken möchten wir hierbei, dass zum Neuaufbau des Systems auch die App zu löschen und neu zu installieren ist und die Komponenten, wie im Kapitel 3 beschrieben in den Werkzustand versetzt und danach neu anzulernen sind.

2.1 Neuladen der Installation

1. Spannungsversorgung des Access Point trennen
2. Etwa 10 Sekunden warten
3. Systemtaste des Access Points drücken und gedrückt halten
4. Spannungsversorgung wieder herstellen (**Wichtig:** Systemtaste weiter gedrückt halten)
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet
7. Warten Sie bis die Systemtaste wieder blau leuchtet

2.2 Vollständiger Systemreset

1. Spannungsversorgung des Access Point trennen
2. Etwa 10 Sekunden warten
3. Systemtaste des Access Points drücken und gedrückt halten
4. Spannungsversorgung wieder herstellen (**Wichtig:** Systemtaste weiter gedrückt halten)
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet
7. Warten Sie bis die Systemtaste wieder blau leuchtet
8. Wiederholen Sie innerhalb von 5 Minuten die Schritte 1 – 7

3 Reset der Geräte

3.1 Batteriebetriebene Komponenten

1. Batterien entfernen
2. Mindestens 1 Minute warten
3. Systemtaste drücken und gedrückt halten
4. Batterien wieder einlegen (**Wichtig:** Systemtaste weiter gedrückt halten)
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet

3.2 Netzspannungsbetriebene Komponenten (fest angeschlossen)

1. Systemtaste drücken und gedrückt halten
2. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
3. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet

3.3 Netzspannungsbetriebene Komponenten (Steckdosengeräte)

1. Gerät aus der Steckdose herausziehen
2. Mindestens 1 Minute warten
3. Systemtaste drücken und gedrückt halten
4. Das Gerät bei gedrückt gehaltener Systemtaste wieder in die Steckdose einstecken
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet

3.4 Rauchmelder

1. Gerät von der Montageplatte entfernen
2. Mindestens 1 Minute warten
3. Systemtaste drücken und gedrückt halten
4. Gerät wieder auf die Montageplatte setzen (**Wichtig:** Systemtaste weiter gedrückt halten)
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden).
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet

3.5 Wandthermostat mit Schaltausgang (HmIP-BWTH)

1. Display-Einheit vom Hauptgerät ziehen
2. Mindestens 1 Minute warten
3. Systemtaste am Display-Teil drücken und gedrückt halten
4. Bei gedrückter System-Taste die Display-Einheit wieder auf das Hauptgerät stecken
(**Wichtig:** Systemtaste weiter gedrückt halten)
5. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
6. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet

3.6 Easy Connect Set

Damit Sie die Geräte aus den easy connect Sets an den Access Point anlernen können, sind die folgenden Schritte zu beachten.

Vorbereitung: Aus allen Geräten jeweils eine Batterie entfernen!

1. Systemtaste beim ersten Gerät drücken und gedrückt halten
2. Spannungsversorgung des ersten Geräts wiederherstellen
(**Wichtig:** Systemtaste hierbei weiter gedrückt halten)
3. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
4. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet
5. Die Batterie aus dem Gerät wieder entnehmen und mit dem nächsten Gerät die Punkte 1 bis 5 wiederholen bis alle Geräte zurückgesetzt sind
6. Erst jetzt beginnen die Geräte nacheinander an den Access Point anzulernen

3.7 FAL & WTH – Entfernen der Standalone – Verknüpfung

Das Anlernen an den Access Point bzw. an die CCU ist nicht möglich, wenn Sie die Geräte direkt (ohne Zentrale - Standalone) miteinander verknüpft haben. In diesem Fall müssen die Geräte wie folgt beschrieben zurückgesetzt werden, da sich diese ansonsten automatisch wieder aneinander anlernen würden.

Vorbereitung: Aktor/en vom Netz trennen, und aus den Thermostaten jeweils eine Batterie entfernen!

1. Systemtaste beim ersten Gerät drücken und gedrückt halten
2. Spannungsversorgung des ersten Geräts wiederherstellen
(**Wichtig:** Systemtaste hierbei weiter gedrückt halten)
3. Warten bis die Systemtaste schnell orange blinkt (nach ca. 4 Sekunden)
4. Jetzt die Systemtaste loslassen und nochmals lange gedrückt halten, bis die Systemtaste grün aufleuchtet
5. Das Gerät nun wieder vom Netz trennen bzw. die Batterie wieder entnehmen und mit dem nächsten Gerät die Punkte 1 bis 5 wiederholen bis alle Geräte zurückgesetzt sind
6. Erst jetzt beginnen die Geräte nacheinander an den Access Point / CCU anzulernen

4 Batterie-Auslauf-Schutzfunktion

Viele batterieversorgte Homematic IP Komponenten besitzen eine Schutzfunktion gegen eine Tiefentladung. Sofern mehrere Spannungsschwellen unterschritten wurden, fährt das Gerät in der letzten Stufe in einen „Tiefschlafmodus“ um die Batterie gegen eine Tiefentladung zu schützen und so ein Auslaufen zu vermeiden.

Der Tiefschlafmodus kann sehr einfach durch ein längeres Herausnehmen der Batterien zurückgesetzt werden. Sofern Ihr Homematic IP Gerät nach einem Batteriewechsel nicht wieder startet, gehen Sie bitte wie folgt vor.

1. Batterien entfernen
2. Mindestens 3 Minute warten
3. Betätigen Sie während dieser Zeit mehrfach die Systemtaste am Gerät
4. legen Sie die Batterien wieder ein
5. Das Gerät führt einen Neustart durch
6. Prüfen Sie die Funktionen des Gerätes